

1 SECTION

USB DELEGATER.

USB DELEGATER is a device which will introduce the information outside into your PC. It will work in your place and dedicate itself just for you all the time!

【取扱説明書】

USB DELEGATER を用いると、スイッチやセンサを USB キーボード/マウス/ジョイスティック(ジョイパッド)の 入力に変換し、パソコンに取り込む事が出来ます。

> 製品ホームページ http://bit-trade-one.co.jp/P-Tools/Pro001-DEL.html

[接続方法](使用工具=マイナスドライバー)

本体のフタを開けます。スイッチから配線を引き出します。 被覆を剥き、マイナスドライバを用いて配線を端子台に止めます。



A/B/C/D にスイッチ・センサ類を接続し、GND は GND 端子にまとめて接続します。 +5V 端子から +5V を取り出す事も出来ます。(100mA 程を目安にして下さい)



USB DELEGATER を PC に接続し、付属 CD に入っている USB DELEGATER_CT.exe を起動します。



※この [USB DELEGATER Configuration Tool] の最新版は 製品情報ページからダウンロードする事が出来ます。



3[ファームウェア書き換え方法]

USB DELEGATER はファームウェアを書き換える事により、 最新バージョンに更新する事が出来ます。

ファームウェアの書き換えは以下の手順で行います。

- 0・製品ホームページから最新のファームウェアをダウンロードします
- 1 · USB DELEGATER をパソコンから取り外します
- 2・USB DELEGATER の蓋をあけ、内部ショートピンの位置を「BOOT」に合わせます。



4 [内容物]

SECTION

USB DELEGATER 本体 USB ケーブル(1.0m) 配線用ケーブル (AWG24 / 6 色 各 0.5m) マニュアル CD-R(設定用ツール・設計データ・ ファームウェア書き換えツール)

対応 OS: Windows XP / Vista / 7(64bit も動作確認済) Windows は米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における登録商標です。

コネクタ: USB mini B 入力点数:4 センサ用出力電源:5V (USB 電源を供給)

製品外形 縦:40mm 横:90mm 高さ:25mm



BTO プロツールとは、プロフェッショナルの 仕事をサポートする為に開発されたツールです。 オープンソースのテクノロジを用いて、 高品質/高性能は勿論の事、 高い汎用性と拡張性を実現しています。

開発製造元

BitTradeOne.

株式会社ビット・トレード・ワン 神奈川県相模原市中央区相模原8丁目10-18フレンドビル3F

販売協力

Absolute

アブソリュート株式会社 神奈川県伊勢原市上粕屋 839-1

万一製品に欠品等不具合が御座いましたら、こちらまでお問い合わせください。 info@bit-trade-one.co.jp

page 4